

ARTIGO: 11814

4GYM Controle de acesso - Ambiente com replicação de cadastro de digital

O 4GYM Sistema pode ser configurado para ter digital replicada entre as estações na rede no ambiente da academia.

Isso possibilita cadastrar digital em um computador, e fazer a leitura em outros.

Modelos de leitores suportados atualmente(10/Out/2018):

1. Digital Persona

DETALHES DO AMBIENTE DE CONFIGURAÇÃO

- O endereço ip deve estar configurado fixo nas estações LEITURA.
- Na estação CADASTRO não importa o endereço IP, pode estar automático.
- As estações de leitura devem ter o 4GYM liberado no firewall do Windows para poderem receber os dados da digital. Configure de acordo ou desabilite o firewall totalmente caso tiver dificuldades.
- Alguns programas antivírus podem bloquear o envio de dados através de funcionalidades de proteção de rede, fique atento e desabilite o programa/libere o 4GYM se for o caso.
- Se alguma estação estiver conectada via Roteador WIFI, a conexão pode ficar instável dependendo se o modelo de roteador for muito básico/doméstico e o envio da digital pode não acontecer. Fique atento ao desempenho da sua rede interna computadores.
- Ao enviar digitais, irá aparecer no computador de leitura na área de mensagens do 4GYM Controle de Acesso que está recebendo digitais. Verifique por essa mensagem se precisar ter certeza que foi recebido na estação de leitura.
- Na área de configurações do sistema na estação CADASTRO, deve estar habilitado caixa de marcação Enviar digital para ips broadcast, e no campo texto os ips das estações, separados por ,(vírgula). Veja imagem abaixo.

4GYM Configurações do módulo controle de acesso Salvar

Dados da Acad., Catraca, Biometria, Telas aniver, identif. Por

VERSÃO 4GYM-DESKTOP: 3.2.14 ACAD. IDENTIFICADOR: 661 ACAD. NOME: Equipe de Testes

Catraca Henry IP: Catraca Henry Porta:

Tempo em segundos impedir acesso recente:

Modelo catraca:

Modelo leitor biom.: Mais...

Permite acessar com data de nascimento

Catraca sentido invertido Catraca serial lógica invertida

IPs broadcast biometria(sep. ,):

Enviar digital para ips broadcast Backup digital no servidor(Dig. Person.)

Mostrar tela feliz aniversário Mostrar tela de espera com imagens

Tempo em segundos alternar imagem:

Diretório carregar imagens: Alterar abrir

Imagem de feliz aniversário Alterar

Tamanho da fonte tela ident.