

Como resolver esse erro com catraca TopData

- Erro ao tentar abrir porta... Retorno = 8

Resolvi isso algumas vezes, com passos abaixo:

1. Desinstalar o SDK Easy Inner
2. Instalar novamente escolhendo Executar como administrador

IMPORTANTE:Resolvi esse erro em 23/Outubro/2019 instalando a versão 2 do SDK Easy inner, com a versão 4 o erro não saiu.

Pode ter algo a ver com a versão da catraca, acho as mais antigas tem que ser versão 2 do SDK Easy inner.

Hoje(07/Mar/2019) peguei esse erro de novo e fazendo diretamente os passos acima não resolveu. Me parece alguma coisa na hora da instalação do SDK Easy Inner registrar as dlls. Tentei rodar com jre 8u31 64 bits e não deu. Erro persistiu. Tentei registrar as DLLs através de bat na pasta do SDK/DLLs e fez normal, mas erro persiste. Após desinstalar e instalar mais umas 2 vezes, resolveu e o erro sumiu.

Imagem do manual da TopData abaixo com explicação dos erros:

Tipos de retornos das funções:

Antes de iniciarmos a descrição de cada função da dll vamos analisar os tipos de valores que as funções retornam:

→ Retornos gerais

São valores que **podem** ser retornados por todas as funções, eles são comuns a todas as funções da dll. Os valores e os seus significados estão descritos a seguir(Depende da função que foi executada):

Retorno	Significado
0	- Dados enviados com sucesso. - Dados recebidos com sucesso. - Conseguiu abrir a porta de comunicação. - Tipo da conexão configurado com sucesso. - Função executada com sucesso.
1	Erro ao enviar os dados. Erro ao receber os dados. Erro ao abrir a porta de comunicação.
2	A porta de comunicação não foi aberta.
3	A porta de comunicação já está aberta.
4	A dll Inner2K.dll não foi encontrada.
5	A dll InnerTCP.dll não foi encontrada.
6	A dll InnerTCPLib.dll não foi encontrada (substituída a partir 3.0.1)
7	Função não suportada pelo tipo de conexão escolhido.
8	Erro GPF dentro da dll, ocorreu uma exceção dentro da dll. Caso não tenha o framework instalado retornará este erro. (No Windows 10 vem o framework 3.5 disponível, porém não vem habilitado).
9	Tipo de conexão inválida.
10	A dll InnerPendrive.dll não foi encontrada.
11	A dll Inner.dll não foi encontrada.