

ARTIGO: 11845

4Gym - Manual de configuração - teclado numérico modelo Genius Modelo 2

Esse manual de configuração de mapeamento de teclado numérico é do modelo abaixo:



Para esse o arquivo keyremap.ini deve ficar como abaixo:

```
[0 to f13]
device=HID\VID_0566&PID_3017&REV_0201&MI_00
trigger=52,0,0
combo=64,0,0 | 64,0,1
[1 to f14]
device=HID\VID_0566&PID_3017&REV_0201&MI_00
trigger=4f,0,0
combo=65,0,0 | 65,0,1
[2 to f15]
device=HID\VID_0566&PID_3017&REV_0201&MI_00
trigger=50,0,0
combo=66,0,0 | 66,0,1
[3 to f16]
device=HID\VID_0566&PID_3017&REV_0201&MI_00
trigger=51,0,0
combo=67,0,0 | 67,0,1
[4 to f17]
device=HID\VID_0566&PID_3017&REV_0201&MI_00
trigger=4b,0,0
combo=68,0,0 | 68,0,1
[5 to f18]
device=HID\VID_0566&PID_3017&REV_0201&MI_00
trigger=4c,0,0
combo=69,0,0 | 69,0,1
[6 to f19]
device=HID\VID_0566&PID_3017&REV_0201&MI_00
trigger=4d,0,0
combo=6a,0,0 | 6a,0,1
[7 to f20]
device=HID\VID_0566&PID_3017&REV_0201&MI_00
trigger=47,0,0
```

combo=6b,0,0 | 6b,0,1
[8 to f21]
device=HID\VID_0566&PID_3017&REV_0201&MI_00
trigger=48,0,0
combo=6c,0,0 | 6c,0,1
[9 to f22]
device=HID\VID_0566&PID_3017&REV_0201&MI_00
trigger=49,0,0
combo=6d,0,0 | 6d,0,1
[enter to f23]
device=HID\VID_0566&PID_3017&REV_0201&MI_00
trigger=1c,0,2
combo=6e,0,0 | 6e,0,1
[backspace to f24]
device=HID\VID_0566&PID_3017&REV_0201&MI_00
trigger=e,0,0
combo=76,0,0 | 76,0,1